

eurolite

NÁVOD K POUŽITÍ

LED
RUBBERLIGHT 5, 9, 44 m



Uchovejte pro další použití!
Kopírování zakázáno

50506010-90 Rubberlight 5,9,44 m

Návod k obsluze

Pro vaši bezpečnost si prosím před použitím přístroje pečlivě prostudujte tento návod k obsluze!

Všechny osoby, které budou v kontaktu s přístrojem při instalaci, provozu a údržbě by měly

- být adekvátně kvalifikované
- postupovat podle tohoto návodu
- pokládat návod k obsluze za část produktu
- ponechat si návod k obsluze po celou dobu používání produktu
- předat dál návod k obsluze každému dalšímu majiteli nebo uživateli produktu
- stáhnout si z internetu poslední verzi návodu



Řetěz lze stříhat na označených místech (obrázek nůžek) ✂.
Je nutné použít příslušný napájecí kabel s usměrňovačem.

ÚVOD

Těší nás, že jste se rozhodli pro světelný řetěz Rubberlight LED. Pokud budete dbát následujících pokynů, jsme si jisti, že se budete po dlouhou dobu těšit z vašeho nákupu. Vyjměte světelný řetěz z balení.

Vlastnosti

stylová dekorace

extrémně flexibilní světelná hadice

- optimálně chráněná světla v plastové hadici
- k dostání v 6 různých barvách
- realizujete vaše nápady vytvářením nápisů, tvarů, dekorací výloh apod.

- vysoká životnost žárovek
- voděodolná hadice vhodná pro venkovní použití
- délka 5,9,44 m



POZOR!

Buďte obzvlášť opatrní při styku s nebezpečným elektrickým proudem .
U tohoto napětí může dojít k životu nebezpečnému poranění elektrickým proudem!

Tento přístroj opustil naši firmu v perfektním stavu. K udržení tohoto stavu a k zajištění bezpečného provozu je zcela nezbytné řídit se bezpečnostními pokyny a varováními, uvedenými v tomto návodu. **Důležité:** Závady vzniklé nedodržováním pokynů, uvedených v tomto návodu k obsluze, nejsou předmětem záruky. Prodejce neponese zodpovědnost za takto vzniklé závady. Na světelný řetěz neberte nikdy kladivo nebo jiné nářadí, jinak hrozí poškození lampiček. Abyste předešli přehřátí, neprovozujte nikdy přístroj pokud je zabalen nebo zavinut. Nedovolte, aby síťové vedení přišlo do kontaktu s jinými kabely! Buďte opatrní při zacházení se síťovým vedením a síťovou přípojkou. Nedotýkejte se těchto částí mokřima rukama! Ujistěte se, zda síťové napětí není vyšší, než je uvedeno na výrobním štítku. Dbejte na to, aby síťové vedení nemohlo být zalomeno nebo poškozeno ostrými hranami. Kontrolujte pravidelně přístroj a síťové vedení. Přístroj je zařazen do bezpečnostní třídy II. Disponuje ochrannou izolací. Při nepoužívání a před každým čištěním odpojte přístroj ze sítě! Přitom držte vedení za zástrčku, nikdy netahejte za kabel! Pokud není možný bezpečný provoz, uveďte světelný řetěz mimo provoz a zajistěte, aby nebyl provozován bez dozoru! Je jisté, že nebude možný bezpečný provoz, když

- světelný řetěz nefunguje
- světelný řetěz vykazuje viditelná poškození
- byl dlouho skladován v nevyhovujících podmínkách nebo
- byl nevhodně přepravován.

Upozorňujeme, že na škody, vzniklé manuálním zásahem do přístroje se nevztahují podmínky záruky. Chraňte řetěz před dětmi a laiky!

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Tento přístroj je světelný efekt, se kterým se dají vytvářet dekorativní světelné efekty. Tento produkt je určen pro připojení 230 V a 50 Hz střídavého napětí. Světelný řetěz je vodě odolný a proto může být použit jak ve vnějších prostorách, tak i venku. Netřeste s přístrojem. Při instalaci a provozu se vyvarujte použití hrubé síly. Okolní teplota musí být mezi -5° C a +45° C. Chraňte reproduktory před přímým slunečním zářením (též při transportu v uzavřeném voze) a před topnými tělesy. Relativní vzdušná vlhkost nesmí při okolní teplotě 45°C překročit 50 %. Tento přístroj smí být provozován pouze v nadmořské výšce mezi -20 a 2000 m nad mořem n. Přístroj nepoužívejte za bouřky. Přepětí může přístroj poškodit. Při bouřce přístroj odpojte ze sítě (vytáhněte zástrčku). Přístroj uveďte do provozu až poté, co se seznámíte s jeho vlastnostmi. Nedovolte používat přístroj osobám bez potřebné kvalifikace. Nejčastější poškození jsou způsobena neodborným zacházením! Při převozu přístroje používejte vždy originální obal. Upozorňujeme vás, že svévolné provedení změn na přístroji je z hlediska bezpečnosti zakázáno. Tento řetěz nesmí být spojen elektricky s

ostatními řetězy. V případě, že přístroj bude používán jiným způsobem, než jak je uvedeno v této uživatelské příručce, může dojít k jeho poškození a k zániku záruky. Kromě toho se můžete vystavit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, popálení, šoku, explozi lampy, pádu přístroje apod.

INSTALACE

Vyjměte světelný řetěz z balení. Rozmotejte hadici a připojte ji ke zdroji napětí a počkejte pár minut než se zahřeje. Odpojte ji ze sítě a začněte s instalací. Pro ztvárnění designu si vyznačte požadovaný tvar na podklad a připevněte příchytky. Pro formování řetězu do požadovaného tvaru používejte stabilní drát. Minimální úhel ohybu je 3 cm. Pro spojení hadice s drátem použijte stahovací pásky. Stahovací pásky lze zafixovat přísavkami. Hadici přestřihávejte pouze na vyznačených místech. Bílá/zelená/modrá hadice smí být přefříznuta po 54 LED diodách (odstupy 1,5 m). Červená/žlutá hadice smí být přefříznuta po 108 LED diodách (odstupy 3 m).

Připojení napájecího kusu:

Nejprve nasadte šroubovací uzávěr na hadici. Potom zastrčte napájecí kus špičatým koncem do konce hadice. Přitáhněte šroubovací uzávěr.

Spojení více řetězů:

Nejdříve vytáhněte řetěz ze zásuvky! Přesvědčte se, že mezi sebou spojujete jen typ 230 V. Celková délka nesmí překročit 44 m. Při spojování více řetězů dohromady dbejte na to, aby byly spojky vždy správně připojeny. Nasadte nejprve šroubovací uzávěr na hadici. Potom zastrčte spojku se špičatým koncem do konce hadice. Zašroubujte šroubovací uzávěr. Nyní spojte zásuvky bez proudu mezi sebou a utáhněte šroubovací uzávěry. Připojte poslední řetěz jak je popsáno výše. Poslední řetěz musí mít na konci koncovou čepičku. Přilepte koncovou čepičku na hadici.

Připojení ke kontroleru:

Připojte síťovou zástrčku do kontroleru. Po instalaci musí být síťový kabel, zástrčka a spojka umístěny tak, aby se za ně nemohlo tahat nebo s nimi otáčet. Světelný řetěz nesmí být nikdy zakryt ostatními předměty.

Připojení k síti:

Připojte přístroj pomocí síťové zástrčky k síti. Dbejte přitom na to, aby byla zásuvka v suchu.

Připojení ke kontroleru:

Vedení	Pin	Mezinárodní
Hnědá	Fáze	L
Modrá	Nulák	N
Žlutá/zelená	Uzemnění	

Připojte síťovou zástrčku ke kontroleru. Po instalaci nesmí být přípojně vedení, zástrčka a spojení vystaveno tahu a otáčivým silám. Světelné řetězy nikdy nepřekrývejte jinými předměty.

OBSLUHA

Poté co jste připojili řetěz ke zdroji napětí, začnou světýlka svítit.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ!


Před provedení údržbových prací odpojte ze sítě!

Přístroj musí být pravidelně čištěn od nečistot, jako je prach apod. K čištění použijte měkký, navlhčený hadřík. V žádném případě nepoužívejte alkohol nebo rozpouštědla! V přístroji nejsou žádné součástky vyžadující údržbu. Nefunkční řetězy zlikvidujte podle platných norem. Pokud máte ještě další dotazy, je vám váš prodejce kdykoliv rád k dispozici.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí:	230 V AC, 50 Hz ~
Příkon/hadice:	100 W
Příkon/metr:	2,93 W
RUBBERLIGHT LED RL1-230V bílý	50506215
RUBBERLIGHT LED RL1-230V zelený	50506235
RUBBERLIGHT LED RL1-230V modrý	50506255
Příkon/hadice:	100 W
Příkon/metr:	2,3 W
RUBBERLIGHT LED RL1-230V multicolor	50506295
Příkon/hadice:	100 W
Příkon/metr:	1,45 W
RUBBERLIGHT LED RL1-230V gelb	50506225
RUBBERLIGHT LED RL1-230V rot	50506245
Max. celková délka:	5,9, 44 m
lekdy/metr:	36
ledky/hadice:	1584
Vzdálenost ledek:	28 mm
Průměr hadice:	13 mm
Váha/hadice:	6,5 kg
Příslušenství:	Best.-Nr.:
RUBBERLIGHT upevňovací klip, 50 kusů	50510100
RUBBERLIGHT kabel napájecí bez vidlice	50510110
Kabel napájecí 1 kanálový pro LED rubberlight	50506300
RUBBERLIGHT napájecí díl	50510113
RUBBERLIGHT koncovka	50510120
RUBBERLIGHT hadicová sponka, 1 kus	50510125
RUBBERLIGHT propojka T	50510130
RUBBERLIGHT propojka X	50510135
RUBBERLIGHT propojka přímá	50510140
RUBBERLIGHT propojka 90°	50510145
Samolepicí uchycení	50510150
Instalační lišta pro RUBBERLIGHT, 1 kus	50510170
Lepidlo pro RUBBERLIGHT 1 lahvička	50510175

POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK

	Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem legislativním ustanovením EU.
	Zákaz vhazování do veřejného odpadu
	Jiné nebezpečí a varování
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Nebezpečí požáru
	Nebezpečí popálení
	Nebezpečí poškození sluchu
	Laserové záření
	Nebezpečí pádu přístroje
	Neotevírat kryt přístroje
	Vodě neodolný přístroj
	Přečíst si návod
	Nehořlavý povrch přístroje
	Přístroj je určen pro použití v interiéru
	Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů
	Tepelná pojistka (maximální teplota)
	Uzemnění
	Polarita
	Dvojitě stínění síťového zdroje
	Oddělovací ochranný transformátor
	Ochrana povrchové teploty transformátoru
	Spotřebič třídy III – ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá na napětí bezpečným malým napětím (SELV)

Distribuce v CZ a SK:



Play with Us

HDT impex s. r. o.
Botanická 3
362 63 Karlovy Vary
E-mail: info@HDT.cz
www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.
Borekova 37
821 06 Bratislava
E-mail: info@HDTSK.sk
www.HDTSK.sk

Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační.